

01.Laptop bleibt wach beim Zuklappen

Aktivieren:

```
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS LIDACTION 0
powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS LIDACTION 0
powercfg /setactive SCHEME_CURRENT
```

Deaktivieren (zurücksetzen):

```
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS LIDACTION 1
powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS LIDACTION 1
powercfg /setactive SCHEME_CURRENT
```

1. Zuklappen: Laptop läuft weiter (Sowohl am Netzteil als auch im Akkubetrieb)

```
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS LIDACTION 0
powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS LIDACTION 0
```

2. Standby-Modus: Komplett deaktivieren (Laptop geht niemals von alleine aus)

```
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_SLEEP STANDBYIDLE 0
powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_SLEEP STANDBYIDLE 0
```

3. Bildschirm: Schaltet sich nach 5 Minuten (300 Sek.) aus, um Strom zu sparen

```
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_VIDEO VIDEOIDLE 300
powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_VIDEO VIDEOIDLE 300
```

4. Alle Änderungen sofort im System aktivieren

```
powercfg /setactive SCHEME_CURRENT
```

Write-Host "Erfolgreich konfiguriert: Der Laptop bleibt jetzt IMMER aktiv (offen und geschlossen). Der Bildschirm schaltet sich nach 5 Minuten ab."

-ForegroundColor Green

ALL IN ONE Befehl (Aktivieren)

```
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS LIDACTION 0; powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS LIDACTION 0; powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_SLEEP STANDBYIDLE 0; powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_SLEEP STANDBYIDLE 0; powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_VIDEO VIDEOIDLE 300; powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_VIDEO VIDEOIDLE 300; powercfg /setactive SCHEME_CURRENT; Write-Host "AKTIVIERT: Laptop bleibt immer an. Bildschirm geht nach 5 Min. aus." -ForegroundColor Green
```

ALL IN ONE Befehl (Deaktivieren)

```
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS LIDACTION 0; powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_BUTTONS LIDACTION 1; powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_SLEEP STANDBYIDLE 1200; powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_SLEEP STANDBYIDLE 600; powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_VIDEO VIDEOIDLE 600; powercfg /setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_VIDEO VIDEOIDLE 300; powercfg /setactive SCHEME_CURRENT; Write-Host "ZURÜCKGESETZT: Windows-Standard-Energiesparmodus ist wieder aktiv." -ForegroundColor Yellow
```
